



**Фотореле ФР-11** цифровое фотореле с ночным режимом. Фотореле ФР-11 предназначено для управления освещением в зависимости от освещенности фотодатчика Принцип работы: Включение нагрузки происходит при снижении уровня освещенности датчика, после чего нагрузка остается включенной в течение установленного интервала времени «вечер». Затем нагрузка отключается на установленный интервал «ночь». По истечении интервала «ночь» нагрузка включается и остается включенной до увеличения освещенности до установленного значения. Одна контактная группы ("сухой" контакт) для коммутации нагрузки -10А. Напряжение питания 220в.

### Технические характеристики

Параметр	Ед. изм.	Значение
Напряжение питания, В, Гц	В, Гц	~220 -15% - +10%, 50
Потребляемая мощность, не более, Вт	Вт	2
Уровень освещённости - регулируемый порог включения	Лк	1-200
Максимальный коммутируемый ток: AC250В, 50Гц	А	10
Задержка включения/выключения	сек	30
Время интервала вечер/ночь	ч.	1-4
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10x10 <sup>6</sup>
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Диапазон рабочих температур	°С	-40...+55 (УХЛ2)
Габаритные размеры	мм	100x100x50
Сечение подключаемого провода, до	мм <sup>2</sup>	10

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93